

SXmini®


SX NANO

Panduan pengguna


Bahasa tambahan di:
www.yihisxmini.com

Terima kasih telah memilih SX NANO YiHi's ALL-IN-ONE device, yang menggunakan YiHi ESS driver Teknologi. Perangkat ini menggunakan pompa untuk Menarik /Mendorong Cairan ke/dari atomizer.

Diagram Referensi:



Tarik reservoir ke bawah untuk mengekstrak.



Maintenance: Buka penutup seal reservoir untuk pembersihan dan pembilasan.



Pasang kembali penutup seal: Pasang segel dengan lubang udara kecil diarahkan ke luar.

E-Liquid Metode Pengisian:

1. Tarik ke bawah reservoir.
2. Mengisi E-Liquid melalui lubang yang lebih besar
3. Masukkan kembali reservoir.



Panduan Operasi:

- Turn On** -Press fire button X 5 times
- Lock** -Press fire button X 3 times
- Unlock** -Press fire button X 3 times

Operasi Layar Utama:



ADA mode hanya mendukung: 0.6Ω SS316L ADAv2 Coil
RSA deck tidak didukung

Tekan "Up" sekali untuk memasukkan preset daya:
COOL | NORMAL | WARM



Scroll presets Dengan Tombol "Up" & "Down"
Tekan tombol Fire untuk mengonfirmasi.

Tekan "Down" sekali untuk memasukkan pengaturan pompa:



Sesuaikan kecepatan pompa dengan Tombol Up &Down, tekan tombol api untuk mengonfirmasi.
Catatan: Setiap preset memiliki slot memori kecepatan pompa sendiri.

Manual Pompa / Menarik E-Liquid:

Untuk memompa cairan secara manual – Tekan lama Tombol "Up".
Untuk Menarik cairan berlebih secara manual – Tekan lama Tombol "Down".

Kecepatan pompa default pabrik: 0.6Ω SS316 ADAv2 Coil

COOL	NORMAL	WARM
30	40	45

Jelajahi dan temukan pengaturan kecepatan terbaik untuk E-Liquids anda. mungkin memerlukan 50/50 PG/VG untuk kecepatan pompa yang lebih rendah. Semakin tinggi daya, semakin tinggi kecepatan E-liquid yang diperlukan.

Peringatan, gunakan daya yang lebih rendah untuk E liquid yang manis karena residu gula yang lebih tinggi

Menu Konfigurasi:

Tekan tombol api 5 kali untuk masuk ke menu konfigurasi.



Operasi: Tekan Tombol Up/Down untuk menavigasi. Tekan tombol api untuk mengonfirmasi.

- SHUTDOWN** : Shut down device
- UPDATE** : Upgrade the firmware
- EXIT** : Back to the main interface
- HELP** : Usage information
- BRIGHTNESS** : Brightness control

Tips Umum untuk coil: coil baru mungkin perlu beberapa puffs untuk break-in.

Instruksi Pemutakhiran:

1. SX Nano device - Masukkan menu -> Update (Tekan Tombol "Fire" untuk memulai)
2. Sambungkan perangkat ke komputer melalui kabel USB
3. Buka SXi software pada PC, pilih peningkatan perangkat lunak dan pilih file firmware yang diperlukan. (www.yihisxmini.com -> Support -> Download Center)
4. Klik pada Tombol "Upgrade" in SXi PC Software
5. Setelah proses upgrade selesai, cabut kabel USB. Perangkat sekarang siap digunakan.

Petunjuk Upgrade (video):

Scan the QR Code Panduan di YouTube Untuk Upgrade



Catatan Upgrade:

Tekan dan tahan tombol apa pun selama 3 detik untuk keluar dari Mode Pemutakhiran. Perangkat akan secara otomatis keluar dari Mode Pemutakhiran setelah 1 menit mengganggu.

Komentar:

1. Jangan cabut kabel USB selama proses upgrade.
2. Jika terjadi error. Lama menekan tombol apa pun akan kembali ke antar menu utama.
3. Jika komputer tidak mengenali perangkat saat memutakhirkan, coba kabel USB lain.
4. Silakan gunakan software Sxi versi Mac untuk upgrade pada komputer Mac.

Warning Messages:

Notice	Error	Solutions
No Atomizer	Either the atomizer is not connected, or the unit has detected a problem	<ul style="list-style-type: none"> Try to reinsert coil Change a new coil
No Liquid	Anti-dry burn warning	<ul style="list-style-type: none"> Refill Tank Adjust pump speed
Low Battery!	Battery voltage is too low. (lower than 3.2V)	<ul style="list-style-type: none"> Recharge device
Low Resistance	The resistance of the atomizer is too low (lower than 0.1ohm)	<ul style="list-style-type: none"> Change coil
Short!	The unit has detected an output short	<ul style="list-style-type: none"> Contact Support

Spesifikasi:

- Chipset : SX681J
- Kapasitas baterai: 900mAh
- Kapasitas reservoir: 2 ML
- Bahan reservoir: PETG
- Isi Daya Maks: 5V/1A
- ~60 min untuk pengisian penuh
- Quiescent Current <3 uA
- E-liquid kecepatan pompa: 10-60
- Ukuran Perangkat: 87.4*39*17.9mm
- ADA mode supported coils: SX ADAv2

Disertakan dalam kotak:

- * 1× SX Nano device
- * 1× SX-ADAv2 atomizer set (0.6Ω)
- * 1× 0.6Ω Disk coil
- * 2× Reservoir
- * 1× USB Type C cable
- * 1× Panduan pengguna
- * 1× Kartu garansi

Fitur:

- Teknologi injeksi E-liquid yang cepat dan tepat otomatis.
- Perlindungan Dry Hit.
- Pilih Otomatis atau Manual E-liquid Feed/Draw.
- e-liquid baru keada setia sedotan - E-liquid disimpan terpisah dari elemen pemanas.
- Anti Kebocoran - E-Liquid disimpan dengan aman di kompartemen bawah tertutup, menghilangkan kemungkinan kebocoran.
- Auto Boost e-liquid feed untuk sedotan yang panjang.
- Coil baru priming timer - tahu kapan coil baru siap untuk vape.
- 3 Preset rasa untuk dipilih agar vape lebih lezat.

Tindakan pencegahan:

- Membuka perangkat akan void garansi
- Jangan tinggalkan perangkat dalam suhu tinggi atau kondisi lembab, karena ini dapat merusak perangkat.
- Jika e-liquid telah bocor ke dalam tubuh perangkat, harap biarkan kering sepenuhnya. Menggunakan perangkat saat lembab dapat merusak elektronik. Periksa keaslian perangkat dengan memasukkan kode keamanan di situs web resmi kami.
- Berhati-hatilah untuk tidak merusak USB saat mengisi daya.
- Masa garansi perangkat adalah 6 bulan.
- Jika Anda mengalami masalah dengan perangkat Anda, silakan hubungi layanan pelanggan kami melalui: www.yihisxmini.com/contact.html



Adult use only



Penggunaan dewasa saja
Diproduksi Oleh SXmini
Alamat: Building 1, Yuanxia Road 25,
Xiakeng Village, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong,
P.R.China 523575
TEL: +86 0769 83865833
FAX: +86 0769 83865833
www.yihisxmini.com
Dirancang by SXmini in China
Dibuat dalam China



681英文版说明书
料号: 681-I200319-EN
尺寸: 90*50mm (展开后90*400mm)
材质: 100g双胶纸 双面印刷