

SXmini®

SX NANO

Manuale Utente



Altre lingue su:

www.yihisxmini.com

Grazie per aver scelto il device ALL-IN-ONE SX Nano di YiHi che utilizza la nuova tecnologia driver YiHi ESS


Questo apparecchio utilizza una pompa per spingere/risucchiare liquido all'/dall' atomizzatore

Diagramma di riferimento:



Metodo per inserire il liquido:

1. Fai uscire la boccetta.
2. Riempi di liquido attraverso il foro grande
3. Reinserisci la boccetta



Guida Operazioni:

Turn On -Premi il bottone fire per 5 volte

Loc k -Premi il bottone fire per 3 volte

Uilo ck -Premi il tasto fire per 3 volte

Istruzioni per il primo utilizzo:

1. Riempi la boccetta con il liquido
2. Installa l'atomizzatore ADA V2
3. Premi il tasto fire una volta per iniziare la fase di caricamento automatico del liquido. Nello schermo comparirà la scritta "No Liquid"
4. Una volta che la pompa si è fermata l'apparecchio entrerà in uno stato di analisi in attesa che la coil si sia impregnata di liquido (il bottone fire non sarà utilizzabile durante l'inizializzazione della coil)

L'apparecchio è ora pronto per essere utilizzato

Premi il tasto su per scegliere una delle potenze presetate. Ogni potenza presetata ha la propria velocità di erogazione della pompa presetata ma modificabile Premi il tasto giù per modificare la velocità della pompa e trovare la tua velocità di erogazione del liquido preferita

*Premi il tasto su per interrompere l'auto alimentazione in caso di necessità

Main Screen Operation:



ADA mode only supports:

0.6Ω SS316L ADAv2 Coil

Check future updates for additional supported coils.

RSA deck not supported – Check future updates.

Press "Up" once to enter power presets: COOL | NORMAL | WARM



Scroll presets with "Up" & "Down" buttons. Press Fire button to confirm.

Press "Down" once to enter pump settings:



Adjust the pump speed with the Up &Down buttons, press fire button to confirm.

Note: Each preset has its own pump speed memory slot.

Manual Pump / Draw E-Liquid

To manually pump up liquid - Long press the "Up" button.

To manually draw excess liquid - Long press the "Down" button.

Factory default pump speeds :

0.6Ω SS316 ADAv2 Coil

COOL	NORMAL	WARM
30	40	45

Explore and find the best speed settings for your E-Liquids. 50/50 PG/VG might require a lower pump speed.

The higher the power, the higher the E-liquid speed required.

warning, use lower power for ultra sweet liquids due to higher sugar residue

Configuration Menu:

Press the fire button 5 times to enter the configuration menu.



Operation:

Press Up/Down buttons to navigate.

Press the fire button to confirm.

SHUTDOWN : Shut down device

UPDATE : Upgrade the firmware

EXIT : Back to the main interface

HELP : Usage information

BRIGHTNESS : Brightness control

General coil tip:

Fresh coils might need a few puffs to break-in.

Istruzioni per l'aggiornamento:

1. Aggiornamento (premi il tasto fire per 5 volte)
2. Connetti l'apparecchio al computer attraverso il cavo USB.

3. Apri il driver SXmini sul PC. Scegli l'aggiornamento software e scegli la versione necessaria del firmware (www.yihisxmini.com -> supporto -> centro download)
4. Clicca sul bottone "aggiornamento" nel software del PC.

5. Una volta che il processo di aggiornamento è terminato, stacca la presa USB.

Istruzioni di aggiornamento video:

Scannerizza il codice QR per la guida di aggiornamento su YouTube.

Note di Aggiornamento:

Premi e tieni premuto il bottone per 3 secondi per uscire dalla modalità di aggiornamento. L'apparecchio uscirà automaticamente dalla modalità di aggiornamento dopo 1 minuto di attesa.

Nota Bene:

1. Non scollegare il cavo USB durante il processo di aggiornamento
2. In caso di malfunzionamento premi a lungo un qualsiasi bottone per tornare all'interfaccia principale
3. Se il computer non riconosce l'apparecchio durante l'aggiornamento, prova a usare un diverso cavo USB
4. Per favore usa la versione per Mac di Sxi per aggiornare da computer Mac

Messaggi di Avvertimento:

Notice	Error	Solutions
No Atomizer	O l'atomizzatore non è connesso o l'apparecchio ha trovato un problema	prova a reinstallare la coil o sostituisci la coil
No Liquid	Avvertimento anti steccata	Riempi il tank o aggiusta la velocità della pompa
Low Battery!	Il voltaggio della batteria è troppo basso (più basso di 3.2V)	ricarica il dispositivo
Low Resistance	la resistenza dell'atomizzatore è troppo bassa (più bassa di 0,1ohm)	cambia la coil
Short!	l'apparecchio ha rilevato un corto	contatta il supporto

Specifications:

- Chipset: SX681J
- Capacità della batteria: 900mAh
- Capacità boccetta: 2 ML
- Materiale della boccetta: PETG
- Massima carica: 5V/1A
- circa 60 minuti per caricarla completamente
- corrente consumata in stand-by: <3 uA
- Velocità della pompa del liquido: 10-60
- Formato dell'apparecchio: 87,4*39*17,9mm
- Coil supportate nella modalità ADA: SX ADAv2

Included in the box:

- * 1× SX Nano device
- * 1× SX-ADAv2 atomizer set (0.6Ω)
- * 1× 0.6Ω Disk coil
- * 2× Reservoir
- * 1× USB Type C cable
- * 1× User manual
- * 1× Warranty card

Caratteristiche:

Tecnologia di iniezione del liquido automatica veloce e precisa

- Protezione dalle steccate
- Scelta automatica o manuale dell'alimentazione di liquido
- Liquido fresco a ogni svapata – il liquido è separato e protetto dall'elemento riscaldante
- Anti perdita – il liquido è mantenuto al riparo in un compartimento separato isolato eliminando ogni rischio di perdita.
- Aumento automatico dell'alimentazione in caso di tiri lunghi e ripetuti
- Timer per inizializzare le nuove coil
- 3 modalità preselezionate tra cui scegliere per una semplice esperienza di svapo

Precautions:

Opening the body of the device voids warranty.

Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device.

If the e-liquid has leaked into the body of the device, please allow it to dry completely. Using the device while damp may damage the electronics.

Check the authenticity of the device by entering the security code on our official website.

Take care not to damage the USB while charging.

The device warranty period is 6 months.

If you experience any problems with your device, please contact our customer service via:

www.yihisxmini.com/contact.html



Adult use only



Manufactured by SXmini
 Add: Building 1, Yuanxia Road 25, Xiakeng Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong, P.R.China 523575
 TEL: +86 0769 83865833
 FAX: +86 0769 83865833
 www.yihisxmini.com
 Designed by SXmini in China
 Made in China



681英文版说明书
 料号: 681-I200319-EN
 尺寸: 90*50mm (展开后90*400mm)
 材质: 100g双胶纸 双面印刷